

LO.R1-2E - LO.R1-2A - LO.R1-2W - LO.R1-2LW

Платы радиоприемников суперактивные, ПАВ и кварцевые

Радиоприемники суперреактивные, ПАВ и кварцевые с цифровой кодировкой, позволяют дистанционное управление любым устройством. Кодировка устанавливается пользователем и предлагает 1024 комбинации, гарантирующие устойчивость к сигналам любого типа и поэтому защиту от несанкционированному доступу. Контакт выхода реле предусматривает максимальную нагрузку 0.5А, 120В или 1А, 24В. Приемник имеет светодиод диагностики радио: монтажник может непосредственно контролировать наличие радиопомех, которые могут влиять на правильное функционирование аппаратуры:

Светодиод не горит = отсутствие помех,

Светодиод мигает = легкие помехи,

Светодиод горит постоянно = сильные помехи

Установка

Произвести подключения в соответствии со схемой.

Если требуется несколько приемников - размещать их в 3-4 м друг от друга, чтобы избежать взаимных наводок. Подключить антенну в соответствии со схемой; при наличии хорошего заземления, подключить к нему массу антенны. Размещать антенну далеко от препятствий и металлических структур, и как можно выше. Антенна необходима для получения максимальных характеристик устройства.

Повторить код, установленный на передатчике (не устанавливать все DIP-переключатели в одно положение!).

В случае неисправного функционирования проверить питание, антенну, кодировку приемника, выбор канала и состояние батареи передатчика.

В любом случае менять батарею передатчика каждые 6-8 месяцев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Тип	Частота *	Питание	Коды	Диапазон (для прямой видимости)	Каналы	Выходной контакт
LO.R1E	30.875МГц кварц	~/=24В, 120мА макс.	1024 на 1 канал	100-300 м	1	0.5А, 120В / 1А, 24В
LO.R2E	30.875МГц кварц	~/=24В, 120мА макс.	1024 на 1 канал	100-300 м	2	0.5А, 120В / 1А, 24В
LO.R1A*	306МГц суперактивный	~/=24В, 50мА макс.	1024 на 1 канал	50-150 м	1	0.5А, 120В / 1А, 24В
LO.R2A*	306МГц суперактивный	~/=24В, 50мА макс.	1024 на 1 канал	50-150 м	2	0.5А, 120В / 1А, 24В
LO.R1W	433.92МГц ПАВ	~/=24В, 50мА макс.	1024 на 1 канал	50-150 м	1	0.5А, 120В / 1А, 24В
LO.R2W	433.92МГц ПАВ	~/=24В, 50мА макс.	1024 на 1 канал	50-150 м	2	0.5А, 120В / 1А, 24В
LO.R1LW	433.92МГц суперактивный	~/=24В, 50мА макс.	1024 на 1 канал	50-150 м	1	0.5А, 120В / 1А, 24В
LO.R2LW	433.92МГц суперактивный	~/=24В, 50мА макс.	1024 на 1 канал	50-150 м	2	0.5А, 120В / 1А, 24В

* Прим.: Проверьте частоты, разрешенные в вашей стране.

